

Műszaki leírás
RMS-A
Tartozékok



1. Kábelek

RMS-A-CBLC1 - Cisco konzol kábel			
Csatlakozók	RJ45 / RJ45		
Hossz	2 m		
Lábkiosztás	RS-232	RJ45P	RJ45P
	Clear to Send	1	8
	Receive Data	3	6
	Ground	4	5
	Transmit Data	6	3
	Request to Send	8	1
RMS-A-CBLC2 - Cisco konzol kábel			
Csatlakozók	RJ45 / DB9 mama		
Hossz	2 m		
Lábkiosztás	RS-232	RJ45P	DB9F
	Receive Data	3	2
	Transmit Data	6	3
	Data Terminal Ready	7	4
	Ground	4	5
	Ground	5	5
	Data Set Ready	2	6
	Request to Send	8	7
	Clear to Send	1	8
RMS-A-CBLC3 - konzol kábel átalakító, rögzítőanyás			
Csatlakozók	RJ45 / DB9 papa		
Hossz	0.25 m		
Lábkiosztás	RS-232	RJ45P	DB9M
	Receive Data	3	2
	Transmit Data	6	3
	Data Terminal Ready	7	4
	Ground	4	5
	Ground	5	5
	Data Set Ready	2	6
	Request to Send	8	7
Clear to Send	1	8	

RMS-A-CBLC4 - APC szünetmentes tápegység konzol kábel

Csatlakozók	RJ45 / DB9 papa												
Hossz	2 m												
Lábkiosztás	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RMS</th> <th>RJ45P</th> <th>DB9M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RX</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TX</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>4</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	RMS	RJ45P	DB9M	RX	3	1	TX	6	2	GND	4	9
RMS	RJ45P	DB9M											
RX	3	1											
TX	6	2											
GND	4	9											

RMS-A-CBLC5 - Siemens SURPASS hiT 7020 konzol kábel

Csatlakozók	RJ45 / DB9 mama												
Hossz	2 m												
Lábkiosztás	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RMS</th> <th>RJ45P</th> <th>DB9F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RX</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>TX</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	RMS	RJ45P	DB9F	RX	3	2	TX	6	3	GND	4	5
RMS	RJ45P	DB9F											
RX	3	2											
TX	6	3											
GND	4	5											

RMS-A-CBLC6 - Fiskars inverter konzol kábel

Csatlakozók	RJ45 / DB9 papa												
Hossz	2 m												
Lábkiosztás	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RMS</th> <th>RJ45P</th> <th>DB9M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RX</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TX</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	RMS	RJ45P	DB9M	RX	3	1	TX	6	2	GND	4	4
RMS	RJ45P	DB9M											
RX	3	1											
TX	6	2											
GND	4	4											

RMS-A-CBLC8 - Iskratel MSAN konzol kábel

Csatlakozók	RJ45 / RJ45															
Hossz	2 m															
Lábkiosztás	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RMS</th> <th>RJ45P</th> <th>RJ45P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RX</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>TX</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	RMS	RJ45P	RJ45P	RX	3	5	GND	5	3	TX	6	4	GND	4	6
RMS	RJ45P	RJ45P														
RX	3	5														
GND	5	3														
TX	6	4														
GND	4	6														

RMS-A-CBLC9 - Powerware szünetmentes tápegység konzol kábel

Csatlakozók	RJ45 / DB9 papa															
Hossz	2 m															
Lábkiosztás	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RMS</th> <th>RJ45P</th> <th>DM9 M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RX</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>4,5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>TX</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PnP</td> <td></td> <td>4--6</td> </tr> </tbody> </table>	RMS	RJ45P	DM9 M	RX	6	2	GND	4,5	5	TX	3	3	PnP		4--6
RMS	RJ45P	DM9 M														
RX	6	2														
GND	4,5	5														
TX	3	3														
PnP		4--6														

RMS-A-CBLE - Egyenes patch kábel

Csatlakozók	RJ45 / RJ45		
Hossz	2 m		
Lábkiosztás	Ethernet	RJ45P	RJ45P
	TX	1	1
	TX	2	2
	RX	3	3
	RX	6	6

RMS-A-CBLM1 - hálózati csatlakozó kábel

Csatlakozók	Gyári villásdugó - 3 pólusú csatlakozó, IEC320- 1
Hossz	1.5 m

RMS-A-CBLM2 - Gyári, 3 pólusú hálózati hosszabbító kábel

Csatlakozók	3 pólusú csatlakozó, IEC320-1 / IEC320-2
Hossz	1.5 m

RMS-A-CBLT - telefon kábel

Csatlakozók	RJ45 / RJ11		
Hossz	2 m		
Lábkiosztás	Telefon	RJ45P	RJ11P
	A	4	2
	B	5	3



RMS-A-CBLX1 - Xbus kábel

Csatlakozók	DB9 papa / DB9 papa																				
Hossz	0.25 m / 2 m																				
Láb kiosztás	<table border="1"><thead><tr><th>Xbus</th><th>DB9M</th><th>DB9M</th></tr></thead><tbody><tr><td>XA</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>XB</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>GND</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">+18V</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>GND</td><td>9</td><td>9</td></tr></tbody></table>	Xbus	DB9M	DB9M	XA	2	2	XB	6	6	GND	5	5	+18V	3	3	4	4	GND	9	9
Xbus	DB9M	DB9M																			
XA	2	2																			
XB	6	6																			
GND	5	5																			
+18V	3	3																			
	4	4																			
GND	9	9																			

RMS-A-CBLX2 - Xbus kábel

Csatlakozók	RJ45 / DB9 papa																						
Hossz	2 m																						
Láb kiosztás	<table border="1"><thead><tr><th>Xbus</th><th>RJ45P</th><th>DB9M</th></tr></thead><tbody><tr><td>XA</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>XB</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>GND</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">+18V</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="3">GND</td><td>6</td><td rowspan="3">9</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr></tbody></table>	Xbus	RJ45P	DB9M	XA	1	2	XB	2	6	GND	3	5	+18V	4	3	5	4	GND	6	9	7	8
Xbus	RJ45P	DB9M																					
XA	1	2																					
XB	2	6																					
GND	3	5																					
+18V	4	3																					
	5	4																					
GND	6	9																					
	7																						
	8																						

RMS-A-CBLX3 - Xbus kábel átalakító

Csatlakozók	RJ45 / DB9 mama																						
Hossz	0.25 m																						
Láb kiosztás	<table border="1"><thead><tr><th>Xbus</th><th>RJ45P</th><th>DB9F</th></tr></thead><tbody><tr><td>XA</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>XB</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>GND</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">+18V</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="3">GND</td><td>6</td><td rowspan="3">9</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr></tbody></table>	Xbus	RJ45P	DB9F	XA	1	2	XB	2	6	GND	3	5	+18V	4	3	5	4	GND	6	9	7	8
Xbus	RJ45P	DB9F																					
XA	1	2																					
XB	2	6																					
GND	3	5																					
+18V	4	3																					
	5	4																					
GND	6	9																					
	7																						
	8																						



RMS-A-CBLX4 - Xbus kábel átalakító

Csatlakozók	RJ45 aljzat / DB9 papa																						
Hossz	0.25 m																						
Lábkiosztás	<table border="1"><thead><tr><th>Xbus</th><th>RJ45S</th><th>DB9M</th></tr></thead><tbody><tr><td>XA</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>XB</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>GND</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">+18V</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="3">GND</td><td>6</td><td rowspan="3">9</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr></tbody></table>	Xbus	RJ45S	DB9M	XA	1	2	XB	2	6	GND	3	5	+18V	4	3	5	4	GND	6	9	7	8
Xbus	RJ45S	DB9M																					
XA	1	2																					
XB	2	6																					
GND	3	5																					
+18V	4	3																					
	5	4																					
GND	6	9																					
	7																						
	8																						

RMS-A-CBLX5 - Xbus kábel átalakító

Csatlakozók	RJ45 aljzat / DB9 mama																						
Hossz	0.25 m																						
Lábkiosztás	<table border="1"><thead><tr><th>Xbus</th><th>RJ45S</th><th>DB9F</th></tr></thead><tbody><tr><td>XA</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>XB</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>GND</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">+18V</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="3">GND</td><td>6</td><td rowspan="3">9</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr></tbody></table>	Xbus	RJ45S	DB9F	XA	1	2	XB	2	6	GND	3	5	+18V	4	3	5	4	GND	6	9	7	8
Xbus	RJ45S	DB9F																					
XA	1	2																					
XB	2	6																					
GND	3	5																					
+18V	4	3																					
	5	4																					
GND	6	9																					
	7																						
	8																						

RMS-A-CBLB1 - Weather Station kábel

Csatlakozók	RJ45 / érvéghüvely																						
Hossz	egyedi																						
Lábkiosztás	<table border="1"><thead><tr><th>WS</th><th>RJ45</th><th>sorkapocs</th></tr></thead><tbody><tr><td>RS- / RS(A)</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>RS+ / RS(B)</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>GND</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">+12V</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">GND</td><td>6</td><td rowspan="3">4</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr></tbody></table>	WS	RJ45	sorkapocs	RS- / RS(A)	1	3	RS+ / RS(B)	2	2	GND	3	4	+12V	4	1	5	1	GND	6	4	7	8
WS	RJ45	sorkapocs																					
RS- / RS(A)	1	3																					
RS+ / RS(B)	2	2																					
GND	3	4																					
+12V	4	1																					
	5	1																					
GND	6	4																					
	7																						
	8																						



2. Csatlakozók

RMS-A-CONN2	2 pólusú csavaros, 2 rászteres sorkapocs dugó, AKZ 950/2 G-5.08
RMS-A-CONN3	3 pólusú csavaros, 2 rászteres sorkapocs dugó, AKZ 950/3 G-5.08

3. Antennák

RMS-A-ANT1	GSM antenna, pipa, előlapi
RMS-A-ANT2	GSM antenna, külső

4. Egyéb tartozékok

RMS-A-BLP	Vakpanel
RMS-A-MNT-19	19" távtartó konzol, párban
RMS-A-MNT-21	21" távtartó konzol, párban